




FDV dokument 4540055

Produkt: SmartBryter trådløs Plus Alu
El-nummer: 4540055
Vareno: EKO07116
EAN: 27020160711605
Pakningsant.: 1
Farge:



Produktbeskrivelse:

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01

SmartBryter Trådløst brukes til å fjernstyre en gruppe ELKO Smart produkter. Enheten kan konfigureres via ELKO SmartHUB for den fullstendige brukeropplevelsen, eller kobles sammen med andre ELKO Smart-enheter direkte.

Produktet har 4 knapper, og muligheten til å settes til 1-kanal eller 2-kanal modus.

1-kanal modus innebærer at både høyre og venstre siden av bryteren kan settes opp til å styre de samme produktene, mens du kan styre forskjellige produkter på venstre og høyre side med 2-kanal.

Med ELKO SmartHUB

Når den trådløse bryteren pares til ELKO SmartHUB, settes den automatisk til 2-kanal. Videre oppsett av bryteren gjøres i appen. Det er tre måter å bruke den trådløse bryteren; man kan sette opp en lysstyringsgruppe, en markisestyringsgruppe eller lokale scenarier. Man kan styre én gruppe, eller to scenarier per kanal - en for hver bryter. Man kan kombinere disse som man ønsker, og ha scenarier på den ene kanalen og en gruppe på den andre, grupper på begge, eller scenarier på begge.

Lysstyringsgrupper og markisestyringsgrupper

Når bryteren er tilkoblet ELKO SmartHUB, kan den kontrollere en gruppe med opptil 16 produkter per gruppe. Man kan ikke ha både produkter for markisestyring og lysstyring i samme gruppe på én kanal, da må man bruke en kanal for lysstyring og den andre for markisestyring. Betjenes ved å trykk en gang på pil opp/ned for å skru AV/PÅ og hold inne pil opp/ned for å dimme opp eller dimme ned alle produktene i gruppen samtidig.

Lokale scenarier

Et scenarie kan sette opptil 16 enheter til en forhåndsbestemt status ved hjelp av ett trykk, og man kan kombinere både lysstyring og markisestyring i et og samme scenarie. Det kan være at man ønsker kvelds-scenarie hvor et lys settes til 20% dimmenivå, et annet til 50, et tredje skrur av og markisen kjøres inn. Et scenarie fungerer lokalt, også uten tilgang til internett.

Scenarier er ikke det samme som stemninger i appen - som også kan sette temperatur, endre innstillinger på produktene, kontrollere kamera og aktivere/deaktivere automasjoner. Produktet støtter ikke bruk av stemninger fra lanseringsdato, men dette er noe vi jobber med. Dette vil tidligst være tilgjengelig våren 2021, med forbehold om forsinkelser.

Bruk uten ELKO SmartHUB - fjernstyring med romkontroll

For lokal fjernstyring fungerer bryteren med 1-kanal som standard, men kan konfigureres til 2-kanal.

Betjenes ved å trykke en gang på pil opp/ned for å skru AV/PÅ og hold inne pil opp/ned for å dimme opp eller dimme ned produktene som fjernstyres samtidig. Oppsettet av romkontroll gjøres ved manuell betjening på produktene.

Hver kanal kan kontrollere opptil 5 produkter. Man kan ikke ha både markisestyring og lysstyring i samme kanal, da må man bruke en kanal for lysstyring og en for markisestyring.

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporvind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01

Tekniske spesifikasjoner: Batteri: CR2032
Batterilevetid: Opptil 5 år (avhengig av bruk)
Senderkapasitet: Maks =10 dBm
Kapslingsgrad: IP20
Frekvensbånd: 2,4 GHz
Rekkevidde: 100 m åpent område
Driftstemperatur: Fra 5 °C til 45 °C
Relativ fuktighet: Fra 10 % til 95 %
Sertifisering: Zigbee 3.0
Kanaler: 1-kanal eller 2-kanal

Målskisse

Koblingsskjema

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01